

Utility Meter UMG 104

El Utility Meter (contador de servicios públicos) es un dispositivo de medición universal. Puede integrarse tanto en la red de baja tensión como en la de media tensión (mediante convertidores). Además de para el control de la potencia reactiva controlado por tensión Q(U), también se utiliza para el control de la potencia reactiva en el punto de inyección, así como para registrar los valores medidos para enviar la respuesta al operador de la red. Resulta adecuado como medidor de consumo para grandes cargas.



Datos técnicos

| | |
|-----------------------|---|
| Medición de tensión | 17 V - 520 V L-L, 4 entradas |
| Medición de corriente | Como máximo 5A |
| Interfaz | RS485 |
| Tensión de servicio | Alimentación de tensión de 135 - 340 VCC |
| Montaje | Carril, alimentación de tensión de 95 - 240 VCA / 135 - 340 VCC |
| Garantía | 1 año |
| Número de artículo | 255385 |